Серия		iE											XE				eMT			
Модель		8050iE	6070iE	6071iE	8070iE	8071iE	8073iE	8070iER	8100iE	8101iE	8102iE	8103iE	8090XE	8092XE	8121XE	8150XE	3070B	3105P	3120A	3150A
Программное обеспечение																				
ПО для программирования		EasyBuilder Pro											EasyBuilder Pro				EasyBuilder Pro			
EasyAccess 2.0		✓	✓	✓	✓	✓	встроен	✓	✓	✓	встроен	встроен	✓	встроен	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Встраивание в проект изображений		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Встраивание в проект информации ПЛК тегов		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Рецептурная база данных		✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Просмотр базы данных		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Журнал учета работы		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Расширенная безопасность		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Защита проекта		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
e-Mail		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Медиа Плеер		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB камера		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
CAN bus		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
VNC		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Аппаратная часть																				
Экран		4.3"	7"	7"	7"	7"	7"	7"	10.1"	10.1"	10.1"	10.1"	9.7"	9.7"	12.1"	15"	7"	10.4"	12.1"	15"
Разрешение		480x272	800x480								1024x600		1024x768				800x480	800x600	1024x768	
Количество цветов		16.7M	16M			16.7M			262K		16.7M		262K		16.2M		16.7M	262K	16.2M	16.2M
Flash память (MB)		128											256				256			
RAM (MB)		128											256				256			
CPU		Cortex A8 32-бит, 600МГц											Cortex A8 32-бит, 1ГГц				Cortex A8 32-бит, 1ГГц	Cortex A8 32-бит, 800МГц		
Слот SD Card		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB Host	USB 1.1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	USB 2.0	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
USB Client 2.0		-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet 10/100TX		✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Ethernet 10/100/1000TX		-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-
WiFi		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-
COM1	RS-232	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
	RS-232/RS-485 (2w/4w)	✓	✓	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
COM2	RS-232	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	RS-485 (2w/4w)	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	-	-	-	-	-	-
COM3 (2W)	RS-232/RS-485	-	-	-	-	-	✓◆	-	-	-	✓◆	✓◆	-	✓	-	-	✓	✓	✓	✓
	RS-485	✓	✓	✓	✓	✓	-	✓	✓	✓	-	-	✓	-	✓	✓	-	-	-	-
Изоляция RS-485		-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Аудио, линейный выход		-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	✓	✓
Часы реального времени (RTC)		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Вес (кг)		0.25	0.6					0.52	1.3		1		0.85		2.1	2.75	0.9	1.6	2.1	2.75
Защита передней панели		IP65 NEMA4											IP65 NEMA4		IP66 NEMA4	IP65 NEMA4	IP66 NEMA4	IP65 NEMA4	IP66 NEMA4	IP65 NEMA4
PCB защитное покрытие		✓	-	-	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

Корпус	Пластиковый			Пластиковый	Металлический		Металлический	Пластиковый	Металлический	
Размер выреза под панель (мм)	119 × 93	192 × 138	260 × 202	248.5 × 191	305 × 231	352 × 279	192 × 138	259 × 201	305 × 231	352 × 279

* MT8073iE/ MT8102iE/ MT8103iE: Для COM1 RS-232 может быть использован только Tx & Rx (не RTS/CTS) в момент, когда так же используется COM3 RS-232